

Luxómetro LED

SIAFA 531



Características Generales

- Parámetro ajustable por el usuario para fuente de luz especial
- Mide las fuentes de luz más populares en lux o fc
- Con sonda extraíble para facilitar el acceso a la fuente
- Sensor incorporado con cubierta protectora
- Mide Promedio mínimo / máximo, Función Max / Min
- Con apagado automático
- Posee Pantalla LCD grande para una fácil lectura



Sensor de luz desmontable y giratorio

ESPECIFICACIONES

Rango de Medición	0.0 a 199.9/1999/19990/199900 lx
Selección de Rango	Automática / Manual
Resolución	0.1 Lx ; 0.1 fc
Presición	±3%rdg, ±5dpts (fuente lumínica Standard A)
Tiempo de Respuesta	0.5 segundos
Desviación del coseno del ángulo	10° ± 1%, 30° ± 2%, 60° ± 5%, 80° ± 20%
Temperatura/ Humedad de operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F); 0~80% RH
Temperatura/ Humedad de almacenaje	-10°C a 60°C (14°F a 140°F); 0~70% RH

Luxómetro LED SIAFA 531

Fuera de rango	"-OL-" display
Ponderación de Fte. de luz preestablecida	L0- fuente de luz incandescente standart L1- Led Blanco (luz de día) L2- Led Ambar (luz amarilla) L3- Led verde L4- Led Rojo L5- Led Azul L6- Lámpara fluorescente de luz blanca cálida L7- Lámpara fluorescente de luz blanca fría L8- Modo de configuración del usuario
Alimentación	2 pilas AA
Duración de la batería	80 hs aprox.
Dimensiones	169 x 63 x 37 mm
Peso	210 g
Accesorios	Baterías, Manual del usuario, estuche

 **SIAFA**[®]
www.siafa.com.ar

 **SIAFA**[®]
www.siafa.com.ar